

# DM1000 V2.2 补充说明书

DM1000 系统软件 2.20 版本具有下列变更和追加（包括最高为 2.05 版本的变更）。

## 2.20 版本中的变更和追加

### □ 可使用更多的 Add-On Effects 包（请参见 DM1000 V2 说明书的第 161 和 180 页）

可以使用下面的 Add-On Effects 包。

- AE041 Surround Post 包
- AE051 Vintage Stomp 包

增加此项后，效果库中的效果记忆 #53 到 67 被指定为预置效果程序。这些预置程序专用于 Add-On Effects。未安装 Add-On Effects 的效果程序编号变灰，不能使用。效果库中的下列效果程序专用于新增的 Add-On Effects 包。

序号	预置名称	类型
62	Room ER	ROOM ER
63	Auto Doppler	AUTO DOPPLER
64	Field Rotation	FLD ROTATION
65	Max100	MAX100
66	Vintage Phaser	VNTG PHASER
67	Dual Phaser	DUAL PHASER

有关 Add-On Effects 包的最新信息，请参见下列 Yamaha 网站。

<http://www.yamahaproaudio.com>

### □ GPI OUTPUT 部分中的附加触发源（请参见 DM1000 V2 说明书的第 279 和 305 页）

下列参数已作为 GPI OUTPUT 部分中的触发源而增加。

**xxx ON TALLY:** 触发信号只有在相应通道打开时处于活动状态。

下列参数已增加到“GPI 触发源和目标列表”的输出列表中，请参见 DM1000 V2 说明书的第 305 页。

#	源
222	CH1 ON TALLY
	:
269	CH48 ON TALLY
270	BUS1 ON TALLY
	:
277	BUS8 ON TALLY
278	AUX1 ON TALLY
	:
285	AUX8 ON TALLY
286	ST ON TALLY

### □ 关于 DM1000 Editor 版本

如果使用 DM1000 Editor (Studio Manager) 来控制 DM1000，请将 DM1000 Editor 更新到 2.1.2 或更高版本（Studio Manager 2.1 或更高版本）。

如果 Studio Manager CD-ROM 版本不是 X5834**BO**，请从下列 Yamaha 网站下载最新版本：

<http://www.yamahaproaudio.com>

## 2.05 版本中的变更

### □ ESAM FROM 命令的电动推子响应已变更（请参见 DM1000 V2 说明书的第 260 到 264 页）

电动推子现在对 DM1000 从视频编辑器接收的 ESAM FROM 命令的响应不同。另外，多种类型的视频编辑器已证实与 DM1000 兼容。

除了连接到 FROM 机器之外的任何通道从视频编辑器接收到 FROM 命令时，则推子电平会自动被调节到  $-\infty$  dB。在 ESAM Machine Assign 页面中，也可以不指定任何 REC 机器。因此，请注意下列变更。

#### 选择一台 REC 机器（请参见 DM1000 V2 说明书第 261 页上的步骤 8）

- 在指定到 REC 机器的通道上，通过 FROM/TO 命令的推子控制旋钮被禁用。
- 使用预读（请参见 DM1000 V2 说明书的第 263 页）时，请不要选择 REC 机器。

#### 设置转换推子的初始和目标值（请参见 DM1000 V2 说明书第 263 页上的步骤 13）

- ESAM 命令将选择 FROM 机器通道，但不会设置转换推子的初始数值。
- ESAM 命令将选择 TO 机器通道，但不会设置转换推子的目标数值。
- 通过手动操作推子，FROM 机器通道电平的初始值以及 TO 机器通道电平的目标值将使用最近设置的数值，或者最近调用场景的数值。
- 若要将这些数值保存在场景记忆中，请将 FROM 机器通道的推子电平设置为初始值，然后将 TO 机器通道的推子电平设置为目标值，然后保存。

#### 经过兼容性确认的视频编辑器（请参见 DM1000 V2 说明书的第 264 页）

截至 2005 年 4 月，下列类型的视频编辑器已经证实能与 DM1000 正常使用。

- Sony BVE700、BVE2000、BVE9100、PVE500、BZS8050
- Accom Axial 2010、2020、3000、AxialMX
- Ampex ACE200
- Panasonic AG A850

有关最新信息，请参见下列 Yamaha 网站：

<http://www.yamahaproaudio.com>

## V2.01 中的变更

### □ Y96K 卡和 MY16-mLAN 卡支持（请参见 DM1000 V2 说明书的第 55 和 339 页）

Waves Y96K 扩展 DSP 卡（2.00 版本支持）和 MY16-mLAN 接口卡现已支持。另外，根据 mLAN MIDI 规格，在 SLOT 1 上的多个 MIDI 端口已改为一个端口。（现在不需要选择端口 1-8。）

有关兼容卡以及可同其他卡一起安装的卡的数量最新信息，请参见下列网站。

<http://www.yamahaproaudio.com>